



Modele

Kolor Światła, Temperatura Barwowa

Ref:

☐ Biały Neutro, 4000K

78124-157510



Dane techniczne

Temperatura Barwowa	4000K
Kolor Światła	Biały Neutro
Efektywność energetyczna 2023 (UE-2019/2015)	D
Moc	30 W
Współczynnik Mocy	0.94
Napięcie	220-240V AC
Częstotliwość	50-60 Hz
Wymienne Źródło Światła	Tak
Wskaźnik Oddawania Barw	80
Jasność	3900 lm
Ochrona IP	IP65
Lata Gwarancji Standardowej	3 Lata
Wysokość	70.5 mm
Długość	1258 mm

Czujnik	Radar
Kąt Detekcji	180 °
Użycie	Wewnątrz
Temperatura Otoczenia Pracy	-20 °C~+50 °C
Tworzywo	PC
Długość	120 cm
Wydajność Świetlna	130 lm/W
Żywotność	36.000 Horas
Certyfikaty	RoHS, CE, UKCA
Ochrona IK	IK10
Wymiary	70.5 mm x 66.5 mm x 1258 mm
Szerokość	66.5 mm
Możliwość Wyboru Kąta Otwarcia	120°



Opis

Oprawa Wodoszczelna LED 30W 1200mm IP65 z Czujnikiem Ruchu doskonale nadaje się do stosowania jako zamiennik konwencjonalnego ekranu ze świetlówkami o mocy 70W, co pozwala uzyskać oszczędność do 50% w porównaniu do tego typu opraw.

Charakterystyka Oprawa Wodoszczelna LED 30W 1200mm IP65 z Czujnikiem Ruchu

Diody LED wyposażone w technologię i driver o współczynniku mocy 0,96 osiągają skuteczność świetlną rozłożoną na kącie rozwarcia 120°. Zarówno obudowa, jak i pokrywa zostały **wykonane z poliwęglanu, czyli materiału bardzo solidnego, charakteryzującego się dużą odpornością na wodę, kurz i korozję**. Wszystko to podsumowane jest wskaźnikami ochrony **IP65 i IK04**.

Zawiera czujnik ruchu, który w momencie wykrycia użytkownika w zasięgu około 5m załączy oprawę, co pozwala na bardziej odpowiedzialne i efektywne zużywanie energii, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie wydatków na rachunki. Dodatkowo zawiera zaślepkę, dzięki czemu w przypadku podłączenia kilku ekranów można zakryć wyjście ekranu zaślepką i wszystko pozostaje chronione.

Zastosowania Oprawa Wodoszczelna LED 30W 1200mm IP65 z Czujnikiem Ruchu

Konstrukcja i właściwości tej oprawy LED sprawiają, że jest to **idealne rozwiązanie do oświetlania dużych, różnorodnych przestrzeni wewnętrznych, takich jak fabryki, magazyny, parkingi, tunele, tarasy...** a także miejsc, w których występuje wilgoć.

Minimalny czas włączenia zasilania: 90 sekund.

*Jeśli chcesz, aby czujnik nie działał, na jednym końcu, obok połączenia kablowego, znajduje się przełącznik, który umożliwia jego anulowanie



Dodatkowe zdjęcia

